

# Matrox ( 迈创 ) 双屏宝/三屏宝 DualHead2Go/TripleHead2Go



## 看得更多，做得更多，生产力更高。

迈创'双屏宝, DualHead2Go和'三屏宝, TripleHead2Go是一种轻便小巧,易于携带的盒式外置多屏升级工具,可以将笔记本电脑或台式机的信号输出到两或三台显示器上。它们可以使用VGA、DVI或DisplayPort输出,并使用您系统的GPU在所有显示器上提供高质量的2D、3D和视频画面。对以前仅能连接一台显示器的平台而言,堪称理想选择。特别适合采用集成图形卡的便携式电脑,也可以用于没有扩展槽的系统或已经过验证的封闭系统。

### 特性:

- 通过笔记本电脑或台式机连接两到三台显示器
- 支持最大分辨率3840x1200 (2x 1920x1200)——或两屏, 或 5760x1080( 3x 1920x1080)三屏
- 利用系统现有的图形卡,为 Office, 3D 设计和多媒体应用程序提供稳定的平台
- 可连接VGA、DVI、DP、HDMI以及投影仪
- 安装简便快捷,无需打开计算机机箱
- 采用外部连接形式,不更改设备任意设置
- 迈创 ( Matrox ) 克隆功能可实现一台显示器的内容呈现在另一台显示器上
- 附迈创 ( Matrox ) PowerDesk 软件,有效管理弹出式消息和窗口布置
- 兼容PC和Mac



### 适用行业:

金融证券  
游戏网吧  
设计领域  
多媒体教学  
部队航空模拟演练...

全球唯一的外置多屏解决方案

**AMARA**  
友双科技  
视无界 智无穷

## 更好的工作，更智能的工作。

『双屏宝』DualHead2Go&『三屏宝』TripleHead2Go为希望提高效率的商业用户和专业用户实现了最终的多屏设置。您可以在每台显示器上运行不同的应用程序，或跨两台显示器查看一个应用程序。多显示器的设置能更有效地组织工作空间，让您更舒适地完成多项任务。

### 选择最适合您的解决方案

	Matrox DualHead2Go (双屏宝)					Matrox TripleHead2Go (三屏宝)	
	新！数字ME版	新！数字SE版	模拟版	数字版	DP版	数字版	DP版
产品型号	D2G-DP2D-MIF	D2G-DP2D-IF	D2G-A2A-IF	D2G-A2D-IF	D2G-DP-MIF	T2G-D3D-IF	T2G-DP-MIF
输出数量	2	2	2	2	2	2 or 3	2 or 3
最大DVI输出分辨率 <sup>1</sup>	3840x1200 (2x 1920x1200)	3840x1200 (2x 1920x1200)	—	3840x1200 (2x 1920x1200)	3840x1200 (2x 1920x1200)	5760x1080 (3x 1920x1080) <sup>4</sup> 3840x1200 (2x 1920x1200)	5760x1080 (3x 1920x1080) <sup>4</sup> 3840x1200 (2x 1920x1200)
最大VGA输出分辨率 <sup>1</sup>	—	—	2560x1024 (2x 1280x1024)	3360x1050 (2x 1680x1050)	3360x1050 (2x 1680x1050)	4080x768 (3x 1360x768) 3360x1050 (2x 1680x1050)	4080x768 (3x 1360x768) 3360x1050 (2x 1680x1050)
最大显示分辨率 <sup>1</sup>	—	—	—	—	3840x1200 (2x 1920x1200)	—	5760x1080 (3x 1920x1080) <sup>4</sup> 3840x1200 (2x 1920x1200)
输入类型	1x DisplayPort	1x DisplayPort	1x VGA	1x VGA	1x DisplayPort	1x DVI-DL or 1x VGA	1x DisplayPort
输出类型	2x DVI-D	2x DVI-D	2x VGA	2x DVI-I	2x DisplayPort	3x DVI-I	3x DisplayPort
电源	USB for power	USB for power	USB for power	USB for power	USB and DP for power	USB for power	USB and DP for power
附件	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DP-to-Mini-DP 输入电缆</li> <li>• USB</li> <li>• 入门指南 CD</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• VGA-to-VGA 输入电缆</li> <li>• USB</li> <li>• 入门指南 CD</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• DP-to-DP 输入电缆</li> <li>• Mini-DP-to-DP 输入电缆</li> <li>• USB</li> <li>• 入门指南 CD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• VGA-to-VGA 输入电缆</li> <li>• DVI-DL to DVI-DL 输入电缆</li> <li>• USB 电缆</li> <li>• 入门指南 CD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DP-to-DP 输入电缆</li> <li>• Mini-DP-to-DP 输入电缆</li> <li>• USB</li> <li>• 入门指南 CD</li> </ul>
尺寸	3.8" x 2.5" x 1.1" (9.7 x 8.9 x 2.8cm)	3.8" x 2.5" x 1.1" (9.7 x 8.9 x 2.8cm)	3.6" x 3.8" x 1.0" (9.2 x 9.5 x 2.5cm)	4.4" x 5.5" x 1.1" (11.3 x 14 x 2.8cm)	3.5" x 3.8" x 1.1" (8.9 x 9.7 x 2.8cm)	4.4" x 5.5" x 1.1" (11.3 x 14 x 2.8cm)	3.5" x 3.8" x 1.1" (8.9 x 9.7 x 2.8cm)
克隆模式	✓	✓	✓	—	✓	—	✓
边框管理	—	—	—	—	—	(Windows <sup>✓</sup> only)	(Windows <sup>✓</sup> only)
保质期	2年	2年	2年	2年	2年	2年	2年

### 支持的操作系统

Microsoft® Windows® 7, Windows Vista® (32/64bit), Windows XP, Windows Server 2003/2008(32/64bit), Windows 2000, Mac® OS x 10.7和Linux<sup>5</sup>

<sup>1</sup>最大分辨率取决于显卡配置和操作系统。与 DualHead2Go & TripleHead2Go 连接的所有显示器须采用相同的分辨率。

更多信息请访问 [www.matrox.com/graphics/gxm](http://www.matrox.com/graphics/gxm)。

<sup>2</sup>双屏显示器和三屏显示器部分型号需要另配适配器。

<sup>3</sup>北美和日本零件编号采用“AJ”。欧洲和亚洲分别采用“EU”和“FE”。

<sup>4</sup>该分辨率在 Windows XP, Windows Vista, and Windows 7 操作系统下有效。TripleHead2Go 数字版需要连接系统的双链 DVI 输出。

<sup>5</sup>Linux 系统发布，请联系迈创 (Matrox) 进行测试。